

ECLAIRAGE DE SECURITE

CARACTERISTIQUES PRODUIT



| Désignation | BTM pour contrôle manuel |
|--|--|
| Fonction | Permet de commander localement, la mise au repos (ou le retour en fonctionnement de secours) de l'ensemble des BAES d'un établissement en absence secteur. |
| Capacité | Jusqu'à 100 BAES |
| Tension de sortie | 9 VDC (TBTS) |
| Télécommande de mise au repos des BAES | Par boutons poussoir en face avant |
| Boitier | 4 modules DIN |
| Fixation | Rail oméga |
| Capacité des bornes | 2 x 1,5 mm ² ou 1 x 2,5 mm ² |
| Classe | II |
| Alimentation | 230 V - ±10% - 50 Hz |
| Consommation | 10 mA |