

Détecteur de fumée autonome avec WiFi



- Détecteur de fumée domestique autonome X-Sense
- Communication WiFi
- Comprend une pile remplaçable d'une autonomie de 1 an
- Indicateur d'alarme acoustique de 85dB
- Indicateur visuel avec lumière rouge/bleue
- Connexion via l'application
- Vis de montage incluses
- Conforme à la norme EN 14604



Référence / Modèle	FOC-949 / XS01-WX
Détecteur de fumée autonome pour usage domestique	
Méthode de détection par capteur photoélectrique	
Couverture de 20~40 m²	
Indicateur d'alarme acoustique 85dB à 3 mètres et indicateur visuel par lumière rouge/bleue	
Avertissement de batterie faible	
Communication WiFi 2,4 GHz IEEE 802.11 b/g/n	
Contrôle à partir d'un téléphone portable via l'application X-Sense Home Security	
Alimentation : pile lithium CR123A 3V DC (remplaçable)	
Durée de vie de la pile : 10 ans	
Température de fonctionnement de +4,4°C ~ +38°C	
Humidité relative <85% (sans condensation)	
Environnement d'installation en intérieur	
Conception anti-insectes	

Détecteur de fumée autonome avec WiFi

Référence / Modèle	FOC-949 / XS01-WX
Boîtier en plastique ABS	
Couleur blanche	
Vis et support de montage inclus	
Dimensions de l'appareil Ø78 x 48 mm	
Poids : 92 g	
Conforme à la norme EN14604	
Approuvé par le TÜV et le CE	